

**[ Tekniske detaljer ]**

Vekt	230 g [incl. battery]
Dimensjoner	100 x 75 x 45 mm [H x W x D]
Huset er laget av	overmoulded 2K
IP	IP 67
Frekvens	2.6 – 3.0 kHz
Lysdioder	LED lys
Alarm	95 dB at 3 m; 2 ultra bright LEDs
Prealarm	2 signaler/sekund redusert styrke
Hovedalarm	3 signaler/sekund ved maks styrke
Batteri	2 AA LR6 batterier
Batterilevetid	200 timer stand-by; 10 timer i alarmmodus
Garanti	2 år [gjelder ikke batteriet]

**Godkjenninger**

Ⓢ ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4  
–20 °C til +55 °C  
GA 401-2002 [avventer]

**Tester**

EMC [2004/108/EC]:  
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3  
MIL-STD-810E  
Overtenning iht. EN 137  
EN 60529 [IP 67]  
JCDD/38  
Korrosjon: EN 60068-2-11

**[ Bestillingsinformasjon ]**

10088031	motionSCOUT
10088032	motionSCOUT K [Nøkkerversjon]
10088033	motionSCOUT T [temperatursensor]
10088034	motionSCOUT K-T [Nøkkerversjon, temperatursensor]
10088475	motionSCOUT R [Manuell reseting av alarm]
10088476	motionSCOUT K-R [Nøkkerversjon, manuell reseting av alarm]
10088477	motionSCOUT T-R [Temperatursensor, manuell reseting av alarm]
10088478	motionSCOUT K-T-R [Nøkkerversjon, temperatursensor, manuell reseting av alarm]
10089042	motionSCOUT Reservenøkkel

**Disse produktene distribueres av**

MSA NORDIC AB  
Kopparbergsgatan 29  
214 44 Malmö  
Sweden  
Tlf. +46 [40] 699 07 70  
Faks +46 [40] 699 07 77  
E-mail info@msanordic.se  
http://www.msanordic.se

MSA NORDIC AB, avd. Norge  
Tlf. +47 47 85 47 43  
Faks +47 69 22 11 08

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel

ID 01-318.8 NO/02/AL/03.08/HA

Subject to change without notice

**motionSCOUT****[ Neste generasjon bevegelsesdetektor ]**

motionSCOUT er en ny generasjon av bevegelsesdetektor som overvåker brukerens bevegelser og går automatisk i alarmfunksjon dersom den ikke registrerer bevegelse. For økt sikkerhet kan detektoren også aktiviseres manuelt.

motionSCOUT er veldig enkel å bruke. Den sensitive elektroniske bevegelsessensoren gjenkjenner alle normale kroppsbevegelser. Vedlikeholdsfri, samt at den er røff og tøff gjør at den blir en rimelig investering.

## [ Bruksområder ]

motionSCOUT er ikke bare tilpasset for brann og redning, men også til urbanredning, inspeksjon av tunnel og mange andre bruksområder.

Generelt sett er den tilpasset når en person entrer eller arbeider i et potensielt farlig område. Spesielt tilpasset industrien der personer må jobbe alene.

For eksempel i tanker, brønner, siloer m.m.



## [ Enkel i bruk ]

Med kun to knapper er den enkel i bruk og intuitiv. Enheten er utstyrt med en stor knapp for aktivering av manuell alarm og en litt mindre for å slå av enheten. For ekstra sikkerhet er enheten av en sådan art at begge knappene må trykkes samtidig for at enheten skal slås av. Tofarget LED lys forteller tilstand til enheten. Grønn = status og Rød for lavt batterinivå.

## [ Robust utførelse ]

motionSCOUT har en robust utførelse, men er samtidig kompakt, veier lite og er vanntett [IP 67]. Enheten består av et øvre og nedre deksel, med en pakning som sikrer en vanntett forsegling, selv etter batteribytte.

Med en røff og solid spenne, kan man feste enheten enkelt og sikkert enten på skulderstroppen eller på midjebeltet.

## [ Særegent alarmsystem ]

motionSCOUT har et særegent alarmsystem som består av lydalarm på 95 dB på 3 m og to supersterke lysdioder.

Når brukeren ikke er i bevegelse aktiviseres prealarmen etter 25 sekunder med et redusert volum. Etter ytterligere 15 sekunder der brukeren fortsatt ligger rolig aktiviseres hovedalarmen.

## [ Lave kostnader ]

motionSCOUT er en vedlikeholdsfri enhet. Det eneste som man trenger å skifte er batteriene. Ved hjelp av to AA batterier har motionSCOUT ekstrem lang stand-by tid, faktisk mer enn 200 timer og i alarmmodus mer enn 10 timer.



## [ Forskjellige versjoner ]

Det finnes forskjellige versjoner av motionSCOUT som er tilpasset et utall forskjellige bruksområder.

Nøkkerversjon [slår seg på når nøkkelen trekkes ut] som øker ansvarlighet. På kommandoplassen sjekker man ut den respektive røykdykker ved å ta imot den respektive nøkkel. Det gjør at man enklere kan se hvor mange man har inne, samtidig se hvem man har inne. Når røykdykket er over vil man raskt og enkelt se om alle har kommet ut.

Temperatursensoren som sitter i motionSCOUT T aktiviseres når brukstemperaturen har blitt overskredet. Det øker sikkerheten til den respektive røykdykker.

Med reset knappen kan du nullstille eventuelle alarmer.